

特点

- 低电压和标准电压工作
 - $V_C = 1.7V$ 至 $5.5V$
- 用户可选择的内部组织
 - 2K : 256×8 或 128×16
 - 4K : 512×8 或 256×16
- 三线串行接口
- 连续读操作
- 2MHz的时钟速率（5V）
- 自定时写周期（5ms的最大值）
- 高可靠性
 - 耐力：一百万次擦写循环
 - 数据保存：100年
- 8引脚SOIC JEDEC，8引脚TSSOP封装，8引脚UDFN，8引脚XDFN和8球VFBGA套餐

描述

爱特梅尔® AT93C56B / 66B提供四千〇九十六分之二千〇四十八位串行电可擦除的非可编程只读组织为每16比特128/256字存储器（EEPROM）中（当ORG引脚连接到V_{cc}），以及每8位256/512话（当ORG引脚接地）。所述装置被用于许多工业和商业用的优化CIAL应用中的低功率和低电压操作是必不可少的。该AT93C56B / 66B可在节省空间的8引脚SOIC JEDEC，8引脚TSSOP封装，8引脚UDFN，8引脚XDFN，和8球VFBGA包。



三线
串行电
可擦写
可编程
只读存储器

2K (256x 8或128 x16)

4K (512 x8或256 x16) 个

爱特梅尔AT93C56B


爱特梅尔AT93C66B

该AT93C56B / 66B，通过芯片选择引脚（CS）使能，并经由访问三线串行接口，包括数据输入（DI），数据输出（DO）和移位时钟（SK）。在接收到读指令时的DI，地址解码和数据的时钟从串行数据输出引脚，DO。写周期是完全自定时，也没有sep-在写入前擦除独的周期是必需的。当器件处于写周期时，才会启用擦除/写使能状态。当CS被拉高之后写的开始周期，DO引脚输出部分的就绪/忙状态。


该AT93C56B / 66B工作在1.7V至5.5V。


图0-1。 销刀豆网络gurations

引脚名称	功能
CS	芯片选择
SK	串行数据时钟
DI	串行数据输入
DO	串行数据输出
GND	地
VCC	电源
ORG	内设机构
NC	无连接




8735A-SEBR-I/11






顶视图



SIDE VIEW




底部视图

注意事项:


- 1.本图仅供参考。
- 2.尺寸 "B" 必须大于最大球体直径。
- 3.螺孔攻丝至M5.5x0.40A6-3CU。

常见尺寸
(单位:毫米)


符号	底	嘴	最大	记
A	0.73	0.79	0.85	
A1	0.05	0.14	0.15	
A2	0.40	0.43	0.50	
t	0.20	0.25	0.30	1
C		1.50 BSC		
E		2.0 BSC		
e		0.50 BSC		
e1		0.25 BSC		
c		1.00 BSC		
c1		0.25 BSC		



顶视图



端视图



SIDE 意见

注意事项此图仅供一般信息。
请参考 JEDEC 绘图 MS-012，变化 AA
进行适当的尺寸，公差，基准等。

常见尺寸
(计量单位mm)

符号	民	精	最大	记
A	1.35	-	1.75	
A1	0.10	-	0.25	
b	0.31	-	0.51	
C	0.17	-	0.25	
D	4.80	-	5.05	
E1	3.81	-	3.95	
E	5.75	-	6.20	
e	1.27 BSC			
L	0.40	-	1.27	
Ø	0°	-	8°	

8A2 - TSSOP

